

BOOST 185

SOLDADORA INVERSORA
160A 110/220V 1 fase

SKU | WRB-185

- VERSATILIDAD CON PODER
- La soldadora portátil con la tecnología más moderna, para llevar a cualquier lugar.

BOOST te ofrece toda la potencia para afrontar los retos diarios, con capacidad para electrodos de hasta 1/8" y sobresaliente para 3/32".

Mayor comodidad para trabajar en cualquier lugar, gracias a su conexión de doble voltaje 110 o 127 y 220V.

HYPER ARC ofrece un control electrónico del arco, para una estabilidad superior en el arco.

Preparada para trabajar con generadores a 220V, con una potencia mínima de 7.0Kw nominal.

Preparado para soldar E 6013, E 7018, E 6011.
INOXIDABLES Y FUNDICIONES.



INFORMACIÓN RÁPIDA

TAMAÑO

MINI
SIZE

PESO

2.2 KG

POTENCIA

160A

CONEXIÓN

110/
220v

ELECTRODOS

MAX
1/8"
3/32"
RECOMENDADO

WIZARCS

BOOST 185

CONEXIÓN	110-127V / 220V - 50/60Hz +/-10%
RANGO DE AMPERAJE	10-160A (220V) 10-125A (110V) 70V
CICLO DE TRABAJO A 40°C	50%
VOLTAJE EN VACIO	70V
MODOS	MMA / TIG
TIPO DE TIG	LIFT ARC
CONECTORES	RÁPIDOS DE 3/8" (9mm)
IP	IP21S
TIPO DE PANTALLA	LCD UNI-COMMAND
PERILLA	GRAN TAMAÑO - SOFT TOUCH
GENERADORES	CONECTABLE A GENERADORES (7.0 KW - 220V)
EXTENSIONES (ENTRADA)	Hasta 10m - AWG10
EXTENSIONES (SALIDA)	Hasta 10m - AWG4